

HUA XIA HENG TAI製 HyperJet2

120mm角厚さ38mm超高速PWMファン

- Hyper超高速PWMファン！！ 最大速度5000rpm
- 風量がとにかく多いので、風量を大量に必要としている装置向けのファンです。
- 軸受け構造は、高性能2ボールベアリング方式を採用し、期待寿命70,000時間(40°C)の長寿命を実現！！
- 消費電力が大きい為、電源ケーブルとPWMケーブルを分離させております。
電源ケーブルは、電源ユニットより直接電源を取り、PWMケーブルはマザーボードに接続し回転数制御と回転数検知用として使用します。
- 非常に高速回転しますので、けが等しないよう取扱には充分ご注意ください！！
- 消費電力が多いので、電力の容量に余裕のある環境でご使用下さい。
- オートリスタート機能付き
- RoHS対応品

製品 型番	HyperJet2 120mm角PWMファン DZ12038B12HG
画像	
寸法(mm)	120×120×厚さ38
回転数(rpm)	1100～5000
風量(CFM)	～193.32
静圧(mmH2O)	～32.26
騒音値(db)	～62.3
電流値(A)	1.70(最大2.50)
定格電圧(V)	12
動作電圧範囲(V)	7.0～13.8
軸受構造	2ボールベアリング
期待寿命(h) at 40°C	70,000
ケーブル仕様	<p>ペリフェラル電源ケーブル/PWMコネクタケーブル 分離タイプ。</p> <p>ケーブル長500±15mm。ペリフェラル電源ケーブル【赤線(+)/黒線(-)】/PWMケーブル【青線(PWM)/黄線(パルスセンサ)】</p> 
JANコード	4524945012943

【製品のお問合せは、下記までお願いします。】
 株式会社ワイドワーク
 TEL 03-5818-7532 FAX 03-5818-7533
 E-mail : satoh@widework.co.jp